MANUAL DEL USUARIO

RELOJ/ALARMA

CARGADOR INALÁMBRICO

Modelo: J-T303

1. Resumen de funciones

- Cargador inalámbrico.

- Reloj despertador.

- Indicación de hora/fecha/temperatura.

2. Funcionamiento

1. Carga inalámbrica:

- Conecte el dispositivo con un adaptador USB o a algún puerto USB del ordenador para suministrarle energía. La entrada de 9V/2A es el voltaje adecuado para utilizar la carga inalámbrica rápida de 10W.

- Coloque el teléfono u otros dispositivos habilitados para la carga inalámbrica en el área de carga. La carga inalámbrica debería comenzar automáticamente.

2. Despertador

- Pulse brevemente "M" en A1/A2/A3, mantenga pulsado "M" para ajustar la hora del despertador, pulse brevemente: ▽/△ para encender/apagar el despertador. Cuando el despertador está activado, aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3. Ajuste de la hora

- Pulse prolongadamente "M" para ajustar el formato de hora 12/24, pulse brevemente: ▽/△ para cambiar, después pulse brevemente "M" para ajustar la hora/minutos, pulse brevemente: ▽/△ para cambiar.

4. Visualización de la fecha

- Pulse brevemente "M" y, a continuación, mantenga pulsado "M" para ajustar la fecha, ajuste el año/mes/fecha pulsando ▽/△.

5. Visualización de la temperatura

- Pulse prolongadamente △ para cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit.

6. Ajuste DP

- Pulse brevemente △ para ajustar la pantalla

DP-1: visualización de la hora en 10 segundos, visualización de la fecha en 2 segundos

DP-2: sólo visualización de la hora

DP-3: Mantener la indicación actual

- Pulse brevemente "M" para salir.

7. Ajuste del brillo

- Pulse brevemente ▽ para ajustar el brillo y cambiar.

Brillo de BF 1 a BF 4.

BF 5: Modo de visualización 5S.

- Pulse brevemente "M" para salir. Para todos los modos de ajuste, volverá al modo de tiempo normal si no hay actividad durante 30 segundos.

3. Especificaciones

- Materiales: ABS + acrílico

- Dimensiones: 11 x 7,8 x 6,5 (cm)

- Peso neto: 230g

- Opción de color: Negro/Blanco

- Entrada: DC 9V/2A

- Salida inalámbrica: 10W Max.

- Soporte: 5W/7.5W/10W

- Compatibilidad: todos los teléfonos con modo de carga Qi

- Distancia de trabajo: ≤ 8mm

- Eficiencia de carga: 75% - 85%

4. Embalaje

- Reloj/Alarma cargador inalámbrico

- Cable USB C

- Manual del usuario

Advertencia:

- No es un juguete, manténgalo alejado de los niños.

- No lo use a temperaturas superiores a 45°C.

- No lo exponga en el fuego u otro lugar de alta temperatura.