

# Smartwatch KL9 – 4G con localizador GPS, AGPS y LBS

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente el manual antes de utilizar este reloj. Las imágenes y los productos del manual son sólo de referencia.

### 1. Antes de empezar

1. Prepare una tarjeta SIM 4G LTE, puede preguntar a su distribuidor si tiene alguna duda. (Por favor, apague el equipo antes de instalar la tarjeta SIM).
2. Es necesario activar las funciones de flujo de datos, GPRS y visualización de llamadas.
3. Descargue la APP SE tracker en su teléfono móvil y en el manual dispone de un código QR para su descarga e instrucciones detalladas para su configuración.

### 2. Instale la tarjeta Nano-SIM.

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado.
2. Quite la tapa protectora de la tarjeta SIM.
3. Coloque una tarjeta Nano-SIM en la ranura SIM que se encuentra al costado del reloj y asegúrese de que la parte del chip de la tarjeta está hacia arriba.

### 3. Encendido y apagado

#### Encendido:

Si el dispositivo está apagado, pulse prolongadamente el botón de encendido para encenderlo.

#### Apagado:

- 1: Entre en los ajustes, elija la opción de apagado.
- 2: Cuando el dispositivo se bloquea, puede utilizar el apagado remoto en el PC o el cliente móvil.
- 3: Cuando no hay una tarjeta SIM, pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo.

## 4. Detalles del área funcional



1. Micrófono, 2. Ranura de tarjeta SIM, 3. Botón REGRESAR, 4. Cámara, 5. Botón S.O.S, 6. Botón de encendido, 7. Sensor, 8. Puerto de carga, 9. Orificio de aire, 10. Sensor óptico.

### Encendido:

1. Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el reloj cuando esté apagado.
2. Mantenga pulsado el botón de SOS durante 3 segundos más para enviar el SOS cuando esté encendido.

**Atrás:** Pulse el botón Atrás para volver a la última página.

### Estado de los indicadores:

1. **Rojo:** cuando la batería está por debajo del 20%. El indicador se volverá rojo y parpadeará cada 5 segundos.
2. **Verde:** cuando haya una llamada entrante, el indicador se pondrá verde y parpadeará rápidamente. El indicador permanecerá verde cuando la carga haya terminado y el puerto de carga siga conectado.

### IMPORTANTE

**Monitor de salud:** cuando el indicador parpadea de rojo a verde rápidamente, significa que la monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial ha finalizado. Si la monitorización es correcta, el indicador permanecerá en verde durante 3 segundos. Si no, permanecerá en rojo.

## 5. Descargar la APP

### 5.1

- 1: Escanee el siguiente código QR para descargar la APP **SE Tracker** e instalarla directamente.



2: Entre en la opción de información del dispositivo en el reloj y busque el código QR para escanearlo y descargarlo.

**5.2 Regístrese e inicie sesión:** Siga los pasos de la APP para registrarte e iniciar sesión.



**5.3 Vincular con el dispositivo:** Inicie sesión en la APP y busque el dispositivo correcto. El tipo de dispositivo correcto es SMART WATCH K9L. Introduzca el código de registro para vincularse con el dispositivo

**Acerca del código de registro:**

( 1 ) Escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo o introduzca manualmente el código de longitud de 15 números.

( 2 ) Entre en la página de información del dispositivo y encuentre la opción de código de registro, escanee o introduzca manualmente.

## 6. Funciones Localización:

**GPS +AGPS+ LBS +WIFI:** Localización en tiempo real en el mapa.

**Localización:** Encuentra el rastro en APP.

**Área de seguridad:** Establezca una valla (zona de seguridad) en el dispositivo (Max 3 vallas), se le notificará en la aplicación cuando el usuario del reloj llegue o salga de la zona designada.

**Tiempo:** En la página principal, simplemente deslice desde la parte inferior de la pantalla para entrar en el tiempo rápidamente.

**Contactos:** Configure un máximo de 15 miembros de su familia o amigos en la APP.

**Interfaz de marcación:** Puede activar o desactivar esta función en la configuración de la APP.

**SOS:** Se pueden establecer 3 contactos de emergencia. Pulse el BOTÓN SOS (el botón en algunos modelos es el botón de encendido) durante 3 segundos más y hará una llamada de emergencia a los contactos designados por turnos. Si no hay nadie que responda, continuará marcando dos veces por turnos y se detendrá.

**Notificación de mensajes:** Notifica por SMS cuando el dispositivo activa o desactiva la función SOS. (Las tarifas de los SMS se calculan en función de su operador local).

**Monitor remoto (voz):** Ajuste la función en la APP. Después de encender el monitor, el reloj marcará el número establecido. Esta llamada es unidireccional. Sólo puede controlar la voz y el sonido del usuario del reloj.

**Lista blanca:** Active esta función y el reloj sólo recibirá las llamadas de los contactos. Bloqueará todas las demás llamadas.

**Alarmas:** Configura hasta 3 despertadores.

**Cámara:** Le permite hacer fotos.

**Galería:** Guarde las fotos, puedes borrarlas o subir fotos a la APP.

**Toma de fotos a distancia:** Entre en la interfaz de la APP y pulse la opción "Foto remota" para controlar a distancia el reloj, la foto se subirá a la APP.

**Micro chat:** Chat en tiempo real entre el dispositivo y la APP. La APP puede enviar mensajes de texto o de voz al dispositivo en 15 segundos. El dispositivo puede leer un mensaje no leído cada vez y sólo enviar mensajes de voz.

**Videollamada:** Puede realizar videollamadas con la cuenta vinculada en el móvil u otro dispositivo.

**No molestar:** Establece 4 periodos a la vez. Bloquee todas las llamadas y mantenga el modo silencioso en este período designado.

**Ajustes:** Cambiar ajustes de Volumen (Medio, Tono de llamada, Alarmas, Encendido y Apagado), Brillo, Fecha y hora, Acerca del dispositivo (Modelo, Versión, IMEI)

## Qué hay en Información del dispositivo:

**Código de registro:** Escanéalo para registrar el dispositivo.

**Cuenta oficial:** Escanéalo para seguirnos y obtener más información.

**Descarga de la APP:** Descarga el SE tracker.

**APP Matemáticas rápidas:** Juego para niños.

**Cronómetro:** Para medir el tiempo.

**Calculadora:** Para los cálculos matemáticos habituales.

**Miembros:** Muestra la cuenta de los miembros de la familia que están vinculados con el dispositivo.

**Escenarios:** 3 modos (Normal, Ahorro de batería, Seguir), el predeterminado es el modo "Normal".

**Corazón de amor:** Se puede configurar en la APP. El corazón de amor sólo se puede mostrar en la interfaz del reloj.

**Apagado remoto:** Orden de apagado remoto del reloj cuando está encendido.

**Reinicio remoto:** Envía un mensaje de reinicio remoto al reloj y reinicia el dispositivo.

## 7. Solución de problemas

Si el dispositivo no puede conectarse al servidor la primera vez que lo utiliza, en la APP se mostrará que el dispositivo está fuera de línea. Por favor, compruebe si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1) Su tarjeta SIM es 4G y la red está bien o no.
- 2) El servicio de flujo de datos está activado y está operativo o no.
- 3) El IP y el IMEI es correcto o no. El código IMEI del dispositivo debe ser el mismo que el código de fábrica. Puede obtener el código enviando el mensaje `pw,123456,ts#` al reloj. (El reloj debe tener una tarjeta SIM y el mensaje se envía en INGLÉS).
- 4) Si todavía no funciona, por favor pida al vendedor más detalles y ayuda.
- 5) Si no se puede registrar, hay 2 problemas habituales:
  1. El código del dispositivo no existe o se ha registrado antes, bajo esta condición usted debe contactar su vendedor para la ayuda.
  2. La cuenta ya está registrada. En este caso, sólo tiene que cambiar a otra cuenta disponible.