Smartwatch AQ0028 – M10

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir este producto. Con el fin de permitirle utilizar este reloj con facilidad, hemos proporcionado las instrucciones detalladas de este producto.

Descripción general del producto:

Tecla de encendido: ON / OFF; encender / apagar pantalla; Volver al menú principal.

Puerto USB: carga, función de transmisión de datos.

Pantalla táctil: Pantalla táctil capacitiva multipunto, todas las funciones se pueden realizar en la pantalla táctil capacitiva.

Guía rápida:

Descargar el software de sincronización. (Sólo para teléfonos Android):

- Abrir el menú del reloj

- Entrar en el subdirectorio de código QR, y escanear el código QR en la pantalla del reloj con el software de escaneo de código QR en el teléfono móvil. (Software APK de notificación Bluetooth, Se utiliza principalmente para la comunicación entre el teléfono móvil y el reloj)

- Instalar y utilizar el software de sincronización.

Función de conexión y sincronización Bluetooth:

- Conecte el reloj desde el terminal móvil, entre en la configuración del teléfono móvil.

- Active el dispositivo de búsqueda Bluetooth, cuando se encuentre el modelo de reloj, haga clic para seleccionar el emparejamiento, Y seleccione "sí" en el extremo del reloj.

- El emparejamiento se realizará correctamente.

- Cuando haya una solicitud de directorio telefónico, por favor haga clic en "Aceptar". De igual forma, es mejor seleccionar "No volver a preguntar la próxima vez", es conveniente para que la agenda del teléfono se sincronice directamente en la próxima conexión, sin preguntarle de nuevo.

Conectar el teléfono móvil desde el reloj inteligente:

- Seleccione Bluetooth en el reloj inteligente

- Haga clic para buscar dispositivos Bluetooth

- Encuentre su teléfono inteligente (como por ejemplo: Samsung gt-i9500)

- Seleccione haciendo clic para conectar.

Nota: En este momento, el teléfono móvil necesita tener activo el Bluetooth y permitir ser buscado por los productos Bluetooth circundantes.

Descripción del menú de funciones

- Mensaje: Mensajes sincronizados del teléfono móvil y el reloj inteligente.

- Bluetooth: Configurar el estado del bluetooth, encender o apagar.

- Registros de llamadas: Después de conectar el bluetooth, usted puede ver el estado de llamadas recientes.

- Marcador Bluetooth: Desde los relojes para conectar el teléfono móvil para que coincida.

- Notificación remota sincronizada: Mostrar el mensaje de terminal de teléfono móvil, tales como: QQ, WeChat, Mensajes, Tiempo, Twitter, Facebook, etc.

- Control remoto para tomar fotos desde el reloj, sirve para usar la cámara del teléfono móvil para tomar fotos; es preciso encender la cámara del teléfono móvil Android.

- Anti-pérdida: Función del reloj para buscar teléfono móvil o teléfono móvil para buscar el reloj a través de la app.

- Podómetro: En la configuración del podómetro, puede ver el tiempo de movimiento de los pasos. Durante el movimiento, si desea volver al menú principal sin detener la función de recuento de pasos, pulse la tecla de encendido; la función de recuento de pasos continuará ejecutándose en segundo plano.

- Monitorización del sueño: De acuerdo con su tiempo de sueño registrado. Mostrará también la calidad de su sueño.

- Recordatorio de sedentarismo: Puede configurar la hora, recordarle que necesita hacer ejercicio; se recomienda que configure el recordatorio de una vez al menos por hora.

- Código QR: Escanee el código QR, para descargar el software de sincronización, por favor, no utilice WeChat o QQ para escanear y descargar, utilice sólo la app de escanear estándar del móvil.

- Búsqueda inteligente: Búsqueda de la información pertinente en el reloj.

- Reproductor de música: Puede reproducir desde el reloj remotamente la música del teléfono móvil conectado bluetooth.

- Teléfono móvil QQ: su reloj necesita utilizar la tarjeta SIM y tener la función de acceso a Internet.

- Navegador: El navegador requiere que su reloj utilice una tarjeta SIM card, y tener la función de acceso a Internet.

- Reloj despertador: En estado conectado vía bluetooth al móvil, se pueden configurar cinco relojes despertadores. Una vez configurado en el teléfono, el despertador se sincronizará con el reloj y podrá disponer de la alarma fuera de línea.

- Calculadora: Puede sumar (+), restar (-), multiplicar (*), dividir (/) y realizar cálculos aritméticos sencillos.

- Grabación: La función de grabación es la función de grabar a través del micrófono del reloj.

- Directorio telefónico: Necesita una tarjeta SIM para su reloj para utilizar esa función de directorio.

- Álbum de fotos: Necesita que su reloj utilice la tarjeta TF para disponer de la función de álbum.

- Calendario: Puede ver la función de mm / dd / aaaa.

- Tabla de códigos: Se utiliza para calcular el tiempo, el kilometraje y la velocidad.

Precauciones de uso

1. Por favor, cargue completamente antes de usar, el tiempo de carga es de 1-2 horas.

2. Sistema de carga: puede utilizar el adaptador de carga de teléfonos inteligentes Android y cargadores originales USB; así como utilizar los accesorios de configuración estándar.

3. El Bluetooth se desconectará si excede la distancia, después del uso de la función anti-pérdida de dos vías, si no vuelve a conectar de nuevo los dispositivos, no se podrá utilizar la función de búsqueda.

4. Mientras usa el bluetooth, puede ocurrir que el reloj se desconecte ocasionalmente, por favor reconecte (Si pasa más de 5 minutos no conectado, necesitará conectar manualmente); cuando se reestablezca la conexión, por favor, preste atención a elegir “de acuerdo” a la sincronización de la agenda telefónica; de lo contrario, el reloj no será capaz de mostrar las llamadas de la agenda telefónica.

5. Función de música: debido a que hay diferentes versiones de teléfonos móviles Android, en algunos se mostrará el nombre de la canción, en otros teléfonos móviles no se podrá mostrar el nombre de la canción, esto es normal.

Advertencias:

- Está estrictamente prohibido desarmar o alterar el producto sin permiso.

- Está prohibido exponer la batería a altas temperaturas o en el fuego para evitar explosiones.

- No utilice herramientas afiladas para golpear la pantalla.

- Debido al tiempo de logística y envío, antes de usarlo por primera vez deberá cargar el equipo. El tiempo de carga recomendado es de al menos 1,5 horas.