

Z78 Ultra



Manual de instrucciones

Gracias por elegir nuestro producto. Para tener una comprensión completa acerca del uso de este dispositivo, sus características y el método de operación más simple, por favor lea este manual. Este dispositivo está adaptado principalmente para su uso con el teléfono a través de conexión Bluetooth, lo que ofrece una variedad de funciones prácticas y de servicios, los datos de medición y los resultados son sólo para referencia, no se toma como base de diagnóstico o tratamiento médico. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Observación: Este producto es resistente al agua, se puede usar mientras se lava las manos, nadar, en la lluvia, etc. NO se use para inmersiones a profundidad, duchas calientes o saunas, esto podría ocasionar daños irreparables al interior del equipo.

Función de las teclas laterales:

Tecla lateral superior: tecla de función: pulsación única para entrar en la interfaz de menú; en otras interfaces de aplicación, pulsación para volver a la interfaz principal; doble pulsación en la interfaz de menú para cambiar el estilo de menú.

Tecla inferior: pulsación larga para encender/apagar; En la interfaz de marcación, pulse el botón de luz para apagar la pantalla, y en otras interfaces, pulse una tecla para volver a la interfaz de marcación.

Botón izquierdo: pulse el botón predeterminado en la interfaz de marcación para entrar en el menú; mantenga pulsado para entrar en la configuración de definición de teclas, puede personalizar la función del botón izquierdo.

Gesto táctil: Doble clic en la interfaz del dial para entrar en el asistente de voz; desplace hacia la izquierda para cambiar a la interfaz de componentes; desplace hacia la derecha para entrar en

el menú de pantalla dividida; desplace hacia abajo para entrar en la última tarea; desplace hacia arriba para entrar en el centro de control.

Conmutador del fondo de pantalla: La corona giratoria conmuta la pantalla.

Cambio de correa: diseño de extracción rápida, instalación cómoda.



Inserte la correa deslizando de un lado al otro por el riel en el reloj

Instrucciones de carga: Conexión entre el reloj y el teléfono móvil: Admite carga inalámbrica. Al cargar, coloque el reloj en el disco, utilice un puerto USB del ordenador o un cargador estándar de 5V del teléfono móvil. Puede cargarse completamente en unos 150 minutos.

Instrucciones para la APP

En primer lugar, descargue la APP "RDFit" al teléfono móvil e instálelo de cualquiera de las siguientes dos maneras:

1. Usuario de teléfono iOS/Android: Escanee el código QR de abajo a través del navegador del móvil, o escanéelo con WeChat. Cuando se abra la interfaz, haga clic en la opción de descarga para Android/iOS y elija abrir la descarga con el navegador del móvil.

El código QR de la figura siguiente es el link de descarga de RDFit APP



Android/iOS

2, Para los teléfonos Android, busque "RDFit" y descargar en App Store, Google Play, o en su tienda de aplicaciones móviles, y para los teléfonos de Apple, busque "RDFit" y descargar en la App Store. Una vez finalizada la descarga, habrá varios recordatorios de permiso durante el proceso de instalación, haga clic para aceptar todos; el reloj y el teléfono móvil deben estar conectados a los dos Bluetooth, 3.0 y 5.0 para realizar todas las funciones.

Método de conexión Bluetooth 5.0: Una vez finalizada la instalación, abra "RDFit" y active el Bluetooth del teléfono móvil. RDFit mostrará una notificación de activación, haga clic en OK.

Haga clic en Más en la parte inferior derecha, introduzca Escanear dispositivo, busque la dirección Bluetooth y haga clic en Conectar.

Método de conexión Bluetooth 3.0:

1. Teléfono Android: Cuando se conecta a la APP, se conectará a Bluetooth 3.0 al mismo tiempo, siempre y cuando usted está de acuerdo con el permiso de la ventana emergente y el permiso solicitado.

2. Teléfono Apple: Cuando se conecta a la APP, ingrese a la interfaz de Bluetooth en la configuración de acuerdo con el mensaje de la APP, y encuentre el nombre de Bluetooth 3.0 para conectar, el teléfono móvil se mostrará "Conectado".

Cómo verificar que la conexión Bluetooth se ha realizado correctamente: En el reloj desplácese hacia abajo para ver la barra de estado, cuando el Bluetooth 3.0 y 4.0 del reloj se muestran de color, significa que la conexión Bluetooth es correcta, cuando el color del logotipo de Bluetooth está en gris, significa que el Bluetooth no está conectado.

Use el GPS del teléfono para buscar el nombre de Bluetooth del reloj.

Métodos de manejo sencillos para problemas comunes: Dado que el protocolo Bluetooth de cada marca de teléfono móvil puede variar, a veces la conexión Bluetooth entre el teléfono móvil y el reloj puede ser inestable. Puedes desactivar el Bluetooth del teléfono móvil y volver a conectarlo, o restablecer los ajustes de fábrica del reloj.

Cómo configurar las notificaciones: En el teléfono móvil entre a la configuración - debe tener la gestión, encontrar "RDFit - gestión de permisos, abrir". A continuación, entre en la gestión de notificación - buscar todos los permisos de "RDFit" para aceptar todos. Vuelva atrás, seleccione la APP para la notificación de información de sincronización, como QQ WeChat, y seleccione Aceptar, realice el proceso con todas las aplicaciones de llamadas o mensajes que desee recibir notificaciones.

Nota: Si la versión para ordenador de WeChat está en línea al mismo tiempo, el teléfono móvil no recibirá notificaciones. Algunos teléfonos móviles también necesitan añadir "RDFit" a la lista blanca de ahorro de energía para evitar que el teléfono móvil lo desactive cuando la batería esté baja.

Codificador: el dial se puede cambiar girando el botón en la interfaz de espera, y se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo en el menú secundario; El menú de estilo All Star se puede ampliar y reducir, y se puede acceder a la aplicación en el centro de la interfaz después de maximizar la interfaz.

Pantalla dividida: deslice hacia la derecha en la interfaz del dial para acceder a la función de pantalla dividida, y acceda rápidamente a la función correspondiente.

Pulsación de marcación: se puede pulsar la marcación por puntero, la marcación digital y la marcación definida por el usuario en la APP.

Teléfono: marque el teléfono a través del reloj, compruebe los registros de llamadas, contactos, establezca la llamada entrante / tecla de silencio o vibración

Contactos: Se pueden añadir 20 contactos a la agenda del reloj a través de la APP.

Registro de llamadas: puede sincronizar el registro de llamadas del teléfono móvil.

Teclado de marcación: conectar el teléfono móvil para marcar el teléfono, se puede llamar desde el reloj.

Llamada de emergencia: llama al primer contacto por defecto.

Recuento de pasos: puedes ver los pasos de todo el día, el histórico de pasos, el consumo de calorías y la distancia caminada. Los datos del día se almacenarán como datos históricos hasta las 24 horas, cada noche, después los datos se reiniciarán a 0.

Información: Visualiza los mensajes entrantes por el terminal móvil, el reloj soporta Facebook, Twitter, whatsapp, qq, WeChat, etc.

Música: Puede controlar la música del teléfono a través de la conexión Bluetooth entre el teléfono y el reloj.

Ritmo cardíaco: Mantenga el ajuste del reloj en la muñeca, el mejor lugar para llevarlo es por encima del hueso de la muñeca contra el brazo. Se puede medir la frecuencia cardiaca en tiempo real; el rango normal promedio es de 60-90 pulsos/minuto.

Oxígeno en sangre: se empieza a medir inmediatamente después de activar la función. Por favor, mantenga el brazo en reposo durante la medición, la medición dura unos 40 segundos.

Tensión arterial: se empieza a medir inmediatamente después de activar la función. Mantenga las manos en reposo durante la medición y la medición dura unos 20 segundos.

Alarma: se pueden sincronizar cinco alarmas de reloj a través de APP; una alarma de reloj también se puede establecer directamente desde el reloj.

Voz (Siri): Después de conectar vía Bluetooth 3.0/5.0, haga clic en Siri desde el reloj para chatear.

Sueño: Mide la duración y la calidad del sueño desde las 21:00 a 9:00 de la mañana del día siguiente, se registrarán para ayudar a ajustar mejor el trabajo personal, el tiempo de descanso y mejorar la calidad del sueño. Puedes ver los datos de sueño de forma sincronizada conectándote a la APP.

Ejercicio: el reloj tiene una variedad de deportes: como correr, caminar, fútbol, bádminton, tenis, baloncesto, tenis de mesa, entre otros; puede conectar la APP para ver de forma sincronizada los datos de movimiento del reloj.

Fotografía a distancia: Con el teléfono móvil desbloqueado, el reloj entrará en la interfaz de fotografía Bluetooth y el teléfono móvil entrará en la interfaz de fotografía. Haga clic en el reloj para tomar fotos, y las fotos se almacenarán en el álbum final del teléfono móvil.

Buscar un teléfono móvil: Conecte Bluetooth, haga clic en el reloj para buscar un teléfono móvil, y el timbre del teléfono sonará hasta que le encuentre y se cancele la alarma.

Buscar dispositivo: haga clic en Buscar dispositivo desde la APP en el teléfono, y el reloj vibrará hasta que le encuentre y se cancele la alarma.

Tiempo: Después de conectar Bluetooth, el reloj puede mostrar la previsión del tiempo climático de los próximos 7 días.

Cronómetro: Abra esta función para cronometrar una o varias veces.

Respiración: puede ajustar la duración del ejercicio y la velocidad de respiración.

Temporizador: puede personalizar el tiempo o seleccionar un tiempo existente para realizar una cuenta atrás.

Calculadora: una práctica función para realizar cálculos sencillos.

Estilo de menú: Según sus preferencias, puede elegir el estilo de cielo completo, estilo de lista, estilo de rotación, estilo de lista triple, lista de palacio, etc.

Ajustes: dispone de ajustes del sistema.

Calendario: puede ver el calendario del mes en curso.

Mi código QR: el reloj se conecta a la APP, y puede ingresar a través de la APP: WeChat, QQ, Alipay, Whaapp, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Weibo, Line, Tim, Snapchat, Viber, y otros. El código QR de un tercero puede ser escaneado al reloj para agregar amigos, o mostrar a través de la APP: WeChat, Alipay, PayPal el código QR para ser escaneado y realizar un pago.

Función de componentes: Deslice hacia la derecha la interfaz de la pantalla y haga clic en el signo “más” para añadir componentes, incluyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sueño, el oxígeno en sangre, la respiración, el recuento de pasos, el tiempo, la música; Se pueden añadir hasta 5 componentes. Mantenga pulsado el componente y haga clic en el signo menos para eliminar el componente.

Brújula: puede mostrar la orientación específica actual en tiempo real.

Juego: Se inicia Stupid Bird y se puede abrir el minijuego de carreras.

Presión de altitud: Muestra el estado de la marea y la presión atmosférica actuales.

Tiempo de iluminación constante: introduzca para ajustar el tiempo de iluminación constante.

Tiempo de apagado de la pantalla: Introduzca el tiempo de duración de encendido de la pantalla, abrir o cerrar de acuerdo a sus propias necesidades.

Conectar APP: Muestra el código QR para descargar la APP RDFit.

Brillo: Introduzca los ajustes del brillo de pantalla.

Definición de teclas: puede personalizar las funciones de doble clic y pulsación larga.

Modo no molestar: se puede ajustar todo el día o por horas.

Fuerza de vibración: sensación de vibración ajustable.

Función de drenaje: Función de drenaje por vibración.

Configuración de contraseña: puede establecer la contraseña, si se olvida, se puede desbloquear con 8888.

Modo de ahorro de energía: Encienda para atenuar automáticamente el brillo, apagar el Bluetooth 3.0, vibrar, y establecer el tiempo de apagado de la pantalla a 5 segundos.

Idioma: Soporta múltiples idiomas.

Ajuste de fecha y hora: sincronizar automáticamente mediante la APP o personalizar la hora.

Reiniciar: Introduzca para reiniciar el reloj.

Restaurar ajustes de fábrica: generalmente cuando se producen problemas de software, a través de restaurar ajustes de fábrica se pueden solucionar; use esta función para borrar todos los datos y ajustes realizados, y recuperar la configuración predeterminada de fábrica.

Acerca de: Ver el modelo de reloj, la versión de software y la dirección Mac del reloj.